

# Kleinstsicherungshalter 886.001

## Subminiature Fuse-holder AC

9,5 x 4,3 mm



<b>Spannung</b> Voltage	<b>250 V</b>	<b>Strom</b> Current	<b>6,3 A</b>	<b>zul. Verlustleistung</b> adms. power dissipation	<b>1,6 W</b>
----------------------------	--------------	-------------------------	--------------	--	--------------



### Spezifikationen / Specification:

Kompatibel für / Compatible for:

**TR5 - Sicherungseinsätze / Fuse links**

Montage / Mounting:

Platine mit 5,08 mm Abstand zw. Anschlüssen /  
PC Board with 5,08 mm pad spacing

Gehäuse / Housing:

Thermoplaste UL94V-0 PET /  
Thermoplastic UL94V-0 PET

Anschlüsse / Terminals:

Kupferlegierung, lötlbar verzinkt /  
Copper alloy, solderable tinned

Max. Pin-Durchmesser / Max. pin diameter

0,6 mm ± 0,1 mm

Schutzgrad / Degree of protection:

IP00

Farbe / colour:

Weiß / White

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options: 100 Stk. = Industrieverpackung (lose) /  
100 pcs. = Industrial packaging

